

Anweisungen, um bioästhetische Studienmodelle zu montieren

An Ihren Modellen ist der Adapter bereits am maxillaren Modell befestigt, wenn sie Ihr Büro erreichen.

1. Versehen Sie den Artikulator mit 1,5-mm-Analogen und drehen Sie auf 6. Stellen Sie den Inzisalstift auf "0". Arretieren Sie den zentrischen Riegel.
2. Befestigen Sie das maxillare Modell am oberen Rahmen des Artikulators.
3. Verwenden Sie das mandibuläre Montagegestell, um den Artikulator umgekehrt abzustützen.
4. Öffnen Sie den Artikulator und platzieren Sie entweder eine magnetische oder Standardmontageplatte auf dem unteren Rahmen des Artikulators.
5. Das mandibuläre Modell hat drei Löcher, die in den Abdruck gebohrt sind mit Schrauben, die in jedes Loch zur Retention eingesetzt sind.
6. Okkludieren Sie das mandibuläre Modell mit dem maxillaren Modell.
7. Es wird empfohlen, dass zwei 1-1/2"-Gummibänder während des Montageverfahrens verwendet werden, um irgendeine Bewegung der Modelle während der Montage des unteren Modells zu verhindern.
8. Schließen Sie den unteren Rahmen, um den Betrag an Montagegestein zu prüfen, der benötigt wird, um das Modell zu montieren.
9. Mischen Sie weißes Montagegestein zu einer weichen, cremigen Konsistenz.
10. Unter Verwendung der Spachtel gießen Sie zuerst Montagegestein um die Retentions-Schrauben und stellen sicher, dass es keine Hohlräume gibt. Als Nächstes gießen Sie Gestein auf die Montageplatte und schließen den Artikulator. WICHTIG! Überzeugen Sie sich, dass beim Schließen des Artikulators der Inzisalstift am blauen Inzisalstisch anliegt. Ermöglichen Sie dem anfänglichen Gestein zu härten.
11. Fügen Sie mehr Gips von der Schnittkante des Vorhofs zur Ecke der Montageplatte hinzu und machen Sie es mit den Fingern unter laufendem Leitungswasser glatt. Für eine optimal Erscheinungsform, verwenden Sie Sandpapier mit fließendem Wasser, um die Oberfläche zu glätten.
12. Wenn Sie Standardmontageplatten verwenden, sind Ihre Modelle jetzt montiert und gebrauchsfertig.
13. Wenn Sie magnetische Montageplatten verwenden, folgen Sie den nächsten Schritten, um das maxillare Modell wieder anzubringen.
14. Entfernen Sie das maxillare Modell vom Artikulator.
15. Unter Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers entfernen Sie die zwei Schrauben, die das Adapter am maxillaren Modell befestigen.
16. Entfernen Sie den Adapter und setzen Sie die Schrauben wieder in die Löcher des Modells zur Retention ein.
17. Platzieren Sie die magnetische Montageplatte auf dem oberen Rahmen des Artikulators.
18. Okkludieren Sie das maxillare Modell mit dem montierten mandibulären Modell.
19. Montieren Sie das maxillare Modell mit den folgenden Schritten 8-11.
20. Ihre Modelle sind jetzt montiert und gebrauchsfertig.